



SENSOR PASSIVO SEM FIO 433,92MHZ


Atenção: remover o separador entre a bateria e o alojamento da mesma antes de instalar e configurar, sem isso o sensor não entra em funcionamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sensor sem fio 433,92mhz code learning
- Bateria de lithium CR123 longa vida útil
(Pode facilmente passar de um ano no modo inteligente de detecção)
- PIR de duplo elemento
- Ideal para áreas fechadas
- Altura ideal de instalação de 2m
- Dois níveis de sensibilidade
- Ajuste de modo caminhada ou inteligente
- Lente pet imune para pequenos animais até 20kg
- Botão interno de teste.



CONEXÕES E CONFIGURAÇÃO



- 1- Bateria CR123.
- 2- Jumper de ajuste de sensibilidade.
- 3- Chave de teste programação.
- 4- Led de indicação.
- 5- Ajuste de modo de funcionamento.

Sensibilidade

Através dos jumper sensibilidade é possível fazer o melhor ajuste para evitar disparos em falso de acordo com os mais variados ambientes, os ajustes estão divididos em média e máxima.

Modo caminhada

Neste modo a cada detecção do sensor é gerada uma transmissão do sensor para a central cadastrada.


Modo inteligente

Neste modo temos uma maior economia de bateria, já que o sensor transmite após uma detecção e necessita um período de aproximadamente 3 minutos sem nenhuma detecção de movimento para uma próxima transmissão, ou seja, não irá ficar transmitindo de maneira constante a cada movimento no ambiente.

INDICAÇÃO DO LED E PROGRAMAÇÃO

- Led piscando indica detecção e transmissão.
- Para programar o sensor verifique no equipamento que será gravado a maneira correta de realizar o procedimento. Para fazer o sensor transmitir basta pressionar a chave interna TESTE.

OBS: A LENTE DO SENSOR PASSIVO HITRON POSSUE 55 ZONAS DE DETECÇÃO.



TERMO DE GARANTIA

A HITRON garante esse produto por um ano, contra defeitos de fabricação ou de componentes, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto. Essa garantia limita-se a consertos e reajustes no equipamento, por pessoal técnico autorizado da HITRON, não cobrindo a instalação e danos causados por mau uso do produto. Despesas de embalagem e/ou transporte correm exclusivamente por conta do cliente. O conserto desse aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo (parágrafo único, artigo 50 do código de defesa do consumidor). Esta garantia fica sem efeito sob as seguintes condições: A) Após o término do prazo de garantia, contado a partir da data de emissão da nota fiscal. B) Por defeitos causados por agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndio, etc. C) Por defeitos causados por quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física. D) Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada pela HITRON. FABRICADO POR CNPJ: 26.227.241/0001-61 - Indústria Brasileira



SENSOR PASSIVO SEM FIO 433,92MHZ


Atenção: remover o separador entre a bateria e o alojamento da mesma antes de instalar e configurar, sem isso o sensor não entra em funcionamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sensor sem fio 433,92mhz code learning
- Bateria de lithium CR123 longa vida útil
(Pode facilmente passar de um ano no modo inteligente de detecção)
- PIR de duplo elemento
- Ideal para áreas fechadas
- Altura ideal de instalação de 2m
- Dois níveis de sensibilidade
- Ajuste de modo caminhada ou inteligente
- Lente pet imune para pequenos animais até 20kg
- Botão interno de teste.



CONEXÕES E CONFIGURAÇÃO



- 6- Bateria CR123.
- 7- Jumper de ajuste de sensibilidade.
- 8- Chave de teste programação.
- 9- Led de indicação.
- 10- Ajuste de modo de funcionamento.

Sensibilidade

Através dos jumper sensibilidade é possível fazer o melhor ajuste para evitar disparos em falso de acordo com os mais variados ambientes, os ajustes estão divididos em média e máxima.

Modo caminhada

Neste modo a cada detecção do sensor é gerada uma transmissão do sensor para a central cadastrada.


Modo inteligente

Neste modo temos uma maior economia de bateria, já que o sensor transmite após uma detecção e necessita um período de aproximadamente 3 minutos sem nenhuma detecção de movimento para uma próxima transmissão, ou seja, não irá ficar transmitindo de maneira constante a cada movimento no ambiente.

INDICAÇÃO DO LED E PROGRAMAÇÃO

- Led piscando indica detecção e transmissão.
- Para programar o sensor verifique no equipamento que será gravado a maneira correta de realizar o procedimento. Para fazer o sensor transmitir basta pressionar a chave interna TESTE.

OBS: A LENTE DO SENSOR PASSIVO HITRON POSSUE 55 ZONAS DE DETECÇÃO.



TERMO DE GARANTIA

A HITRON garante esse produto por um ano, contra defeitos de fabricação ou de componentes, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto. Essa garantia limita-se a consertos e reajustes no equipamento, por pessoal técnico autorizado da HITRON, não cobrindo a instalação e danos causados por mau uso do produto. Despesas de embalagem e/ou transporte correm exclusivamente por conta do cliente. O conserto desse aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo (parágrafo único, artigo 50 do código de defesa do consumidor). Esta garantia fica sem efeito sob as seguintes condições: A) Após o término do prazo de garantia, contado a partir da data de emissão da nota fiscal. B) Por defeitos causados por agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndio, etc. C) Por defeitos causados por quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física. D) Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada pela HITRON. FABRICADO POR CNPJ: 26.227.241/0001-61 - Indústria Brasileira